# Erste Vorgehensweise nach Installation und Inbetriebnahme, wenn der Ofen oder die Backkammer keine Funktion hat

**Stromanschluss prüfen!**
**Hauptsicherung?**
**Phasen korrekt angeschlossen?**

Wenn die Innenbeleuchtung, die Kontrollleuchten und die Heizung nicht funktionieren, ist dies ein Indiz für eine fehlerhafte Stromzufuhr!

NEIN → Elektro-Fachfirma bestellen und überprüfen lassen

→ Bei Modellen ab 10KW zusätzlich eingebautes Sicherheitsschütz prüfen

JA ↓

Bei Modellen mit Hauptschalter Ein-/Ausschalter eingeschaltet?

NEIN → Hauptschalter auf ON stellen

JA ↓

Innenbeleuchtung einschalten Glühbirne leuchtet?

NEIN → Glühbirne prüfen; Kippschalter prüfen

JA ↓

Temperaturregler einschalten - Kontrollleuchte geht an?

NEIN → Kontrollleuchte prüfen ggfls. ersetzen

JA ↓

Klackgeräusch beim Einschalten des Temperaturreglers

NEIN → Thermostat überprüfen ggfls. ersetzen

JA ↓

Heizungen werden heiß?

NEIN → Heizungen durchmessen ggfls. ersetzen